

# Alarme confinement radio

## Fiche produit

AACR0001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-controle.fr](http://www.cordia-controle.fr)

---



- Produit destiné à répondre aux exigences du PPMS.
- Ne nécessite aucun paramétrage.
- Installation entièrement sans fil.
- L'action sur un déclencheur provoque l'alarme confinement sur tous les points.

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) face aux risques majeurs, les établissements doivent assurer « la mise en place préalable d'un mode interne d'alerte accident majeur [...] différent du signal d'alerte incendie ».

L'alarme confinement émet un signal d'alerte clairement identifiable qui permet le déclenchement immédiat du PPMS et l'application par tous des consignes de rassemblement dans les lieux prévus de mise en sureté.

---

## Applications

- Dispositif de lutte contre les accidents majeurs.
- Mise en place du PPMS.

# Alarme confinement radio

## Fiche produit

AACR0001

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
Fax : 01 60 21 51 28  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
Fax : 01 60 21 51 29  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
Fax : 01 60 21 51 39  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

[www.cordia-controler.fr](http://www.cordia-controler.fr)

---



---

## Caractéristiques techniques

<b>Référence</b>	AACR0001
<b>Reconnaissance des alarmes présentes dans le réseau</b>	Automatique
<b>Contrôle de la communication radio</b>	Permanent
<b>Contrôle de la puissance du signal radio</b>	Oui
<b>Contrôle de l'état de pile faible</b>	Oui
<b>Signal d'évacuation</b>	Son PPMS + Flash
<b>Visualisation de l'alarme déclenchée</b>	Led feu
<b>Flash lumineux</b>	Par 4 Leds 6 candelas
<b>Durée maxi d'alarme sonore et visuelle</b>	5 min maxi
<b>Fonction répéteur</b>	Intégrée
<b>Portée maxi</b>	100 m
<b>Bande de fréquence</b>	868 MHz
<b>Nombre d'alarmes en réseau</b>	256 maxi
<b>Sélection des groupes de communication</b>	Par DIP switch
<b>Alimentation</b>	2 piles 1,5 V alcalines fournies, réf. APIA1514.
<b>Autonomie</b>	1 an en veille + 1 h en alarme
<b>Matériaux</b>	ABS
<b>Poids</b>	700 g
<b>Dimensions</b>	L.180 x H.275 x P.55 mm